Maattabel houtschroeven — bit en plug per diameter

Welke bit en welke plug horen bij welke houtschroef? De bitmaat volgt uit onze artikelgegevens; controleer altijd de maat in de productnaam (bij enkele lengtes wijkt die af). De plug is een Fischer DuoPower, de boordiameter in steen is gelijk aan de plugdiameter.

schroef Ø (mm)	Pozidrive	Torx	Fischer DuoPower (boor Ø x lengte)
2,5	PZ1	–	–
3	PZ1	TX10	5 x 25
3,5	PZ2	TX15 (TX10)	5 x 25
4	PZ2	TX20	6 x 30
4,5	PZ2	TX20	6 x 30
5	PZ2	TX25	8 x 40
6	PZ3	TX30 (inox: TX25)	8 x 40
8	–	TX40	10 x 50
10	–	TX40	12 x 60

- Voorboren: in zachthout en spaanplaat niet nodig; in hardhout en dicht bij de rand of kopse kant wel, om splijten te voorkomen.
- Pozidrive (PZ) en Phillips (PH) zijn niet hetzelfde: een PH-bit in een PZ-schroef glijdt uit en beschadigt de kop.
- Volledige draad: grip over de hele lengte, voor beslag en dun materiaal. Deeldraad: trekt twee delen tegen elkaar.
- Verzinkt staal is voor binnen. Buiten of in vochtige ruimtes kiest u roestvast staal A2.